

GSM Key (GSM remote control)

С GSM Key можете да:

- Контролирате от мобилния си телефон всяка система или битов уред в дома, на вилата или на друго място – напълно безплатно, само с позвъняване към определен номер.
- Автоматизирате различни дейности – включване и изключване на отопление, осветление, помпи, алармени системи, битови електроуреди, отваряне и затваряне на врати, клапи и др.
- Получавате обратна информация за състоянието на контролирания обект – с позвъняване или SMS.



GSM Key е високо технологичен продукт, който може да работи като самостоятелен модул за домашно приложение, а също така и да се интегрира лесно в сложни системи за автоматизация на разнообразни процеси.

Описание и характеристики

Захранване от съществуващите електроинсталации – директно към 12V или от 220V (през адаптер на 12V). Възможност за независимо захранване от 12V батерия.

Устройството има два входа, които следят логически нива (5V) – например изход на алармена система, датчик на система, определен параметър и др.

При късо съединение на единия вход, устройството автоматично изпраща SMS с определен текст на предварително определен номер. В зависимост от входа (1 или 2) SMS-а може да е с различен текст и да се изпраща на различни номера.

При късо съединение на единия вход, устройството автоматично започва да позвънява по определен ред на предварително зададени номера (до 8 бр.) до осъществяване на контакт с някой от тях.

Устройството има вградени две релета с галванично разделени превключващи контакти (230V/5A), които са нормално отворени. Те се управляват чрез позвъняване или SMS.

Първия превключващ контакт се управлява (затваря) чрез позвъняване от предварително зададен оторизиран номер или номера. Контактът се затваря за предварително програмиран период от време - от 1 до 99 секунди.

Броя на оторизираните номера се ограничава само от капацитета на SIM картата.

Едновременното управление (затваряне) и на двата превключващи контакта става чрез SMS от оторизиран номер или номера.

Програмиране на устройството се извършва директно с мобилен телефон или чрез компютър с RS 232 порт, или дистанционно чрез SMS с определен текст.

Информация за наличния лимит на SIM картата* чрез SMS.
Забележка: Услугата зависи от GSM оператора.



Теленова ООД

София 1330, жк. Разсадника бл. 9, партер
телефон 02/8029029, факс 02/8029020
e-mail: office@telenova.bg